

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Jan Sedláček	Jan Sedláček	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS12.4 – SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ DIVADELNÍHO SÁLU 000				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40	
				DOKUMENTACE	DPS	
				MĚŘÍTKO	–	
				DATUM	11/2012	
OBSAH PŘÍLOHY — KABELOVÁ KNIHA				POČET FORMÁTŮ	11/A4	
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
					C	03
				KÓD	DKP_DPS_C_PS12.4_000_W03_121130	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

Kabelová listina scénického osvětlení Divadelního sálu

Kabel			Začátek			Konec		
označení	typ	funkce	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení

Regulované okruhy

WLS-01	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-1, X1-1N	hlediště za obkladem L	XS1	zásuvka
WLS-02	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-2, X1-2N	hlediště za obkladem L	XS2	zásuvka
WLS-03	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-3, X1-3N	hlediště za obkladem L	XS3	zásuvka
WLS-04	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-4, X1-4N	hlediště za obkladem P	XS4	zásuvka
WLS-05	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-5, X1-5N	hlediště za obkladem P	XS5	zásuvka
WLS-06	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-6, X1-6N	hlediště za obkladem P	XS6	zásuvka
WLS-07	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-7, X1-7N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS7	zásuvka
WLS-08	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-8, X1-8N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS8	zásuvka
WLS-09	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-9, X1-9N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS9	zásuvka
WLS-10	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-10, X1-10N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS10	zásuvka
WLS-11	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-11, X1-11N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS11	zásuvka
WLS-12	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-12, X1-12N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS12	zásuvka
WLS-13	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-13, X1-13N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS13	zásuvka
WLS-14	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-14, X1-14N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS14	zásuvka
WLS-15	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-15, X1-15N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS15	zásuvka
WLS-16	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-16, X1-16N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS16	zásuvka
WLS-17	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-17, X1-17N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS17	zásuvka
WLS-18	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-18, X1-18N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS18	zásuvka
WLS-19	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-19, X1-19N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS19	zásuvka
WLS-20	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-20, X1-20N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS20	zásuvka
WLS-21	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-21, X1-21N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS21	zásuvka
WLS-22	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-22, X1-22N	hlediště 1. osvětlovací lávka	XS22	zásuvka
WLS-23	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-23, X1-23N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS23	zásuvka
WLS-24	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-24, X1-24N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS24	zásuvka
WLS-25	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-25, X1-25N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS25	zásuvka
WLS-26	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-26, X1-26N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS26	zásuvka
WLS-27	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-27, X1-27N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS27	zásuvka
WLS-28	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-28, X1-28N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS28	zásuvka
WLS-29	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-29, X1-29N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS29	zásuvka
WLS-30	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-30, X1-30N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS30	zásuvka
WLS-31	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-31, X1-31N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS31	zásuvka

WLS-32	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-32, X1-32N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS32	zásuvka
WLS-33	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-33, X1-33N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS33	zásuvka
WLS-34	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-34, X1-34N	hlediště 2. osvětlovací lávka	XS34	zásuvka
WLS-35	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-35, X1-35N	portál L	XS35	zásuvka
WLS-36	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-36, X1-36N	portál L	XS36	zásuvka
WLS-37	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-37, X1-37N	portál L	XS37	zásuvka
WLS-38	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-38, X1-38N	portál L	XS38	zásuvka
WLS-39	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-39, X1-39N	portál L	XS39	zásuvka
WLS-40	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-40, X1-40N	portál L	XS40	zásuvka
WLS-41	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-41, X1-41N	portál L	XS41	zásuvka
WLS-42	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-42, X1-42N	portál P	XS42	zásuvka
WLS-43	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-43, X1-43N	portál P	XS43	zásuvka
WLS-44	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-44, X1-44N	portál P	XS44	zásuvka
WLS-45	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-45, X1-45N	portál P	XS45	zásuvka
WLS-46	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-46, X1-46N	portál P	XS46	zásuvka
WLS-47	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-47, X1-47N	portál P	XS47	zásuvka
WLS-48	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ1	svorky X1-48, X1-48N	portál P	XS48	zásuvka
WLS-49	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-1, X1-1N	most jeviště	XS49	zásuvka
WLS-50	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-2, X1-2N	most jeviště	XS50	zásuvka
WLS-51	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-3, X1-3N	most jeviště	XS51	zásuvka
WLS-52	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-4, X1-4N	most jeviště	XS52	zásuvka
WLS-53	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-5, X1-5N	most jeviště	XS53	zásuvka
WLS-54	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-6, X1-6N	most jeviště	XS54	zásuvka
WLS-55	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-7, X1-7N	most jeviště	XS55	zásuvka
WLS-56	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-8, X1-8N	most jeviště	XS56	zásuvka
WLS-57	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-9, X1-9N	most jeviště	XS57	zásuvka
WLS-58	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-10, X1-10N	most jeviště	XS58	zásuvka
WLS-59	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-11, X1-11N	most jeviště	XS59	zásuvka
WLS-60	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-12, X1-12N	most jeviště	XS60	zásuvka
WLS-61	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-13, X1-13N	lávka L	XS61	zásuvka
WLS-62	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-14, X1-14N	lávka L	XS62	zásuvka
WLS-63	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-15, X1-15N	lávka L	XS63	zásuvka
WLS-64	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-16, X1-16N	lávka L	XS64	zásuvka
WLS-65	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-17, X1-17N	lávka L	XS65	zásuvka
WLS-66	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-18, X1-18N	lávka P	XS66	zásuvka
WLS-67	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-19, X1-19N	lávka P	XS67	zásuvka
WLS-68	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-20, X1-20N	lávka P	XS68	zásuvka
WLS-69	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-21, X1-21N	lávka P	XS69	zásuvka
WLS-70	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-22, X1-22N	lávka P	XS70	zásuvka
WLS-71	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-23, X1-23N	baterie BI	MX1	svorky X1-1, X1-1N

WLS-72	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-24, X1-24N	baterie BI	MX1	svorky X1-2, X1-2N
WLS-73	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-25, X1-25N	baterie BI	MX1	svorky X1-3, X1-3N
WLS-74	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-26, X1-26N	baterie BI	MX1	svorky X1-4, X1-4N
WLS-75	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-27, X1-27N	baterie BII	MX3	svorky X1-1, X1-1N
WLS-76	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-28, X1-28N	baterie BII	MX3	svorky X1-2, X1-2N
WLS-77	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-29, X1-29N	baterie BII	MX3	svorky X1-3, X1-3N
WLS-78	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-30, X1-30N	baterie BII	MX3	svorky X1-4, X1-4N
WLS-79	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-31, X1-31N	baterie BII	MX3	svorky X1-5, X1-5N
WLS-80	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-32, X1-32N	baterie BII	MX3	svorky X1-6, X1-6N
WLS-81	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-33, X1-33N	baterie BIII	MX5	svorky X1-1, X1-1N
WLS-82	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-34, X1-34N	baterie BIII	MX5	svorky X1-2, X1-2N
WLS-83	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-35, X1-35N	baterie BIII	MX5	svorky X1-3, X1-3N
WLS-84	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-36, X1-36N	baterie BIII	MX5	svorky X1-4, X1-4N
WLS-85	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-37, X1-37N	baterie BIV	MX7	svorky X1-1, X1-1N
WLS-86	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-38, X1-38N	baterie BIV	MX7	svorky X1-2, X1-2N
WLS-87	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-39, X1-39N	baterie BIV	MX7	svorky X1-3, X1-3N
WLS-88	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-40, X1-40N	baterie BIV	MX7	svorky X1-4, X1-4N
WLS-89	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-41, X1-41N	baterie BIV	MX7	svorky X1-5, X1-5N
WLS-90	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-42, X1-42N	baterie BIV	MX7	svorky X1-6, X1-6N
WLS-91	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-43, X1-43N	portál L	XS91	zásuvka
WLS-92	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-44, X1-44N	portál L	XS92	zásuvka
WLS-93	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-45, X1-45N	portál P	XS93	zásuvka
WLS-94	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-46, X1-46N	portál P	XS94	zásuvka
WLS-95	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-47, X1-47N	za horizontem	XS95	zásuvka
WLS-96	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ2	svorky X1-48, X1-48N	za horizontem	XS96	zásuvka
WLS-97	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-1, X1-1N	za horizontem	XS97	zásuvka
WLS-98	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-2, X1-2N	za horizontem	XS98	zásuvka
WLS-99	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-3, X1-3N	za horizontem	XS99	zásuvka
WLS-100	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-4, X1-4N	za horizontem	XS100	zásuvka
WLS-101	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-5, X1-5N	podlahová krabice	XS101	zásuvka
WLS-102	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-6, X1-6N	podlahová krabice	XS102	zásuvka
WLS-103	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-7, X1-7N	podlahová krabice	XS103	zásuvka
WLS-104	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-8, X1-8N	podlahová krabice	XS104	zásuvka
WLS-105	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-9, X1-9N	podlahová krabice	XS105	zásuvka
WLS-106	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-10, X1-10N	podlahová krabice	XS106	zásuvka
WLS-107	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-11, X1-11N	režie	XS107	zásuvka
WLS-108	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorky X1-12, X1-12N	režie	XS108	zásuvka

WLS-151	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-1, X1-1N	baterie BI	XS71	zásuvka
WLS-152	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-2, X1-2N	baterie BI	XS72	zásuvka

WLS-153	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-3, X1-3N	baterie BI	XS73	zásuvka
WLS-154	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-4, X1-4N	baterie BI	XS74	zásuvka
WLS-155	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-1, X1-1N	baterie BII	XS75	zásuvka
WLS-156	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-2, X1-2N	baterie BII	XS76	zásuvka
WLS-157	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-3, X1-3N	baterie BII	XS77	zásuvka
WLS-158	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-4, X1-4N	baterie BII	XS78	zásuvka
WLS-159	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-5, X1-5N	baterie BII	XS79	zásuvka
WLS-160	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-6, X1-6N	baterie BII	XS80	zásuvka
WLS-161	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-1, X1-1N	baterie BIII	XS81	zásuvka
WLS-162	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-2, X1-2N	baterie BIII	XS82	zásuvka
WLS-163	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-3, X1-3N	baterie BIII	XS83	zásuvka
WLS-164	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-4, X1-4N	baterie BIII	XS84	zásuvka
WLS-165	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-1, X1-1N	baterie BIV	XS85	zásuvka
WLS-166	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-2, X1-2N	baterie BIV	XS86	zásuvka
WLS-167	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-3, X1-3N	baterie BIV	XS87	zásuvka
WLS-168	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-4, X1-4N	baterie BIV	XS88	zásuvka
WLS-169	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-5, X1-5N	baterie BIV	XS89	zásuvka
WLS-170	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-6, X1-6N	baterie BIV	XS90	zásuvka

Spínané okruhy

WLA-01	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště za obkladem L	XN1	zásuvka
WLA-02	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště za obkladem P	XN2	zásuvka
WLA-03	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště 1. osvětlovací lávka	XN3	zásuvka
WLA-04	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště 1. osvětlovací lávka	XN4	zásuvka
WLA-05	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště 1. osvětlovací lávka	XN5	zásuvka
WLA-06	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště 2. osvětlovací lávka	XN6	zásuvka
WLA-07	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	hlediště 2. osvětlovací lávka	XN7	zásuvka
WLA-08	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	most jeviště	XN8	zásuvka
WLA-09	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	most jeviště	XN9	zásuvka
WLA-10	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	lávka L	XN10	zásuvka
WLA-11	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	lávka P	XN11	zásuvka
WLA-12	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BI	MX1	svorky X1-5, X1-5N
WLA-13	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BI	MX1	svorky X1-6, X1-6N
WLA-14	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BII	MX3	svorky X1-7, X1-7N
WLA-15	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BII	MX3	svorky X1-8, X1-8N
WLA-16	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIII	MX5	svorky X1-5, X1-5N
WLA-17	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIII	MX5	svorky X1-6, X1-6N
WLA-18	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIII	MX5	svorky X1-7, X1-7N

WLA-19	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIII	MX5	svorky X1-8, X1-8N
WLA-20	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIV	MX7	svorky X1-7, X1-7N
WLA-21	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	baterie BIV	MX7	svorky X1-8, X1-8N
WLA-22	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	portál L	XN22	zásuvka
WLA-23	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	portál P	XN23	zásuvka
WLA-24	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	za horizontem	XN24	zásuvka
WLA-25	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	za horizontem	XN25	zásuvka
WLA-26	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	podlahová krabice	XN26	zásuvka
WLA-27	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	podlahová krabice	XN27	zásuvka
WLA-28	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	podlahová krabice	XN28	zásuvka
WLA-29	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	podlahová krabice	XN29	zásuvka
WLA-30	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	B1.39 rozvodna	SJ3	svorkovnice	podlahová krabice	XN30	zásuvka

WLA-51	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-5, X1-5N	baterie BI	XN12	2x zásuvka
WLA-52	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BI	MX2	svorky X1-6, X1-6N	baterie BI	XN13	2x zásuvka
WLA-53	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-7, X1-7N	baterie BII	XN14	2x zásuvka
WLA-54	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BII	MX4	svorky X1-8, X1-8N	baterie BII	XN15	2x zásuvka
WLA-55	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-5, X1-5N	baterie BIII	XN16	zásuvka
WLA-56	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-6, X1-6N	baterie BIII	XN17	zásuvka
WLA-57	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-7, X1-7N	baterie BIII	XN18	zásuvka
WLA-58	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIII	MX6	svorky X1-8, X1-8N	baterie BIII	XN19	zásuvka
WLA-59	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-7, X1-7N	baterie BIV	XN20	2x zásuvka
WLA-60	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	spínaný okruh	baterie BIV	MX8	svorky X1-8, X1-8N	baterie BIV	XN21	2x zásuvka

Přímé okruhy

WLA-101	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		hlediště 1. a 2. osvětlovací lávka	X1.1 - X1.4	4x zásuvka paralelně
WLA-102	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		jevištní most	X2.1-X2.2	2x zásuvka paralelně
WLA-103	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		jevištní lávky	X3.1-X3.2	2x zásuvka paralelně
WLA-104	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		portál L	X4	zásuvka
WLA-105	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		portál P	X5	zásuvka
WLA-106	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		za horizontem L	X6	zásuvka 400V/32A
WLA-107	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		za horizontem P	X7	zásuvka
WLA-108	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		live post hlediště	X8	zásuvka
WLA-109	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		režie	X9	zásuvka
WLA-110	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště lávka P	X10	zásuvka router
WLA-110	CXKH-R-J 5x10 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	X101	zásuvka 400V/63A/5
WLA-111	CXKH-R-J 5x4 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	X102	zásuvka 400V/32A/5

WLA-112	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	XK1	4x zásuvka spínaná s hlavním stykačem
---------	-------------------------	-------------	----------------	------	--	----------------	-----	---------------------------------------

Pracovní osvětlení

WLA-201	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	B1.39 rozvodna	RSO1		baterie BI	MX1	svorky X1-7, X1-7N
WLA-202	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	B1.39 rozvodna	RSO1		baterie BII	MX3	svorky X1-9, X1-9N
WLA-203	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	B1.39 rozvodna	RSO1		baterie BIV	MX7	svorky X1-9, X1-9N
WLA-204	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	baterie BI	MX2	svorky X1-7, X1-7N	baterie BI	XP1	2x zásuvka paralelně
WLA-205	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	baterie BII	MX4	svorky X1-9, X1-9N	baterie BII	XP2	2x zásuvka paralelně
WLA-206	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	baterie BIII	MX8	svorky X1-9, X1-9N	baterie BIV	XP3	2x zásuvka paralelně

Ostatní silnoproud

WLA-211	H07V-K 25 černá	napájení SJ1	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ1	přípojnice L1
WLA-212	H07V-K 25 černá	napájení SJ1	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ1	přípojnice L2
WLA-213	H07V-K 25 černá	napájení SJ1	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ1	přípojnice L3
WLA-214	H07V-K 25 modrá	napájení SJ1	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ1	přípojnice N
WLA-215	H07V-K 25 žl/zel.	napájení SJ1	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ1	přípojnice PE
WLA-216	H07V-K 25 černá	napájení SJ2	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ2	přípojnice L1
WLA-217	H07V-K 25 černá	napájení SJ2	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ2	přípojnice L2
WLA-218	H07V-K 25 černá	napájení SJ2	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ2	přípojnice L3
WLA-219	H07V-K 25 modrá	napájení SJ2	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ2	přípojnice N
WLA-220	H07V-K 25 žl/zel.	napájení SJ2	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ2	přípojnice PE
WLA-221	H07V-K 25 černá	napájení SJ3	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ3	přípojnice L1
WLA-222	H07V-K 25 černá	napájení SJ3	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ3	přípojnice L2
WLA-223	H07V-K 25 černá	napájení SJ3	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ3	přípojnice L3
WLA-224	H07V-K 25 modrá	napájení SJ3	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ3	přípojnice N
WLA-225	H07V-K 25 žl/zel.	napájení SJ3	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	SJ3	přípojnice PE
WLA-226	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	nahazování video	B1.39 rozvodna	RSO1		B1.39 rozvodna	1.RD1.03	
WLA-227	H07V-K 25 žl/zel.	uzemnění	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	OK	

Rozvody DMX

WL-01	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	hlediště za obkladem L	DMX1.1	přípojně místo
WL-02	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	hlediště za obkladem P	DMX1.2	přípojně místo

WL-03	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	hlediště 1. osvětlovací lávka	DMX1.31 - DMX1.33	3x přípojně místo
WL-04	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	hlediště 2. osvětlovací lávka	DMX1.41 - DMX1.42	2x přípojně místo
WL-05	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jevištní most	DMX1.51 - DMX1.52	2x přípojně místo
WL-06	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - lávka L	DMX1.6	přípojně místo
WL-07	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - lávka P	DMX1.7	přípojně místo
WL-08	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - baterie BI	MX1	svorky X2-1 až X2-3
WL-09	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - baterie BII	MX3	svorky X2-1 až X2-3
WL-10	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - baterie BIII	MX5	svorky X2-1 až X2-3
WL-11	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - baterie BIV	MX7	svorky X2-1 až X2-3
WL-12	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - portál L	DMX2.4	2x přípojně místo
WL-13	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - portál P	DMX2.5	2x přípojně místo
WL-14	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - za horizontem	DMX2.61 - DMX2.62	2x přípojně místo
WL-15	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	jeviště - podlahové krabice	DMX2.71 - DMX2.73	4x přípojně místo
WL-16	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	B1.39 rozvodna	SJ1 - SJ3	3x Le24
WL-17	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	režie	DMX IN1	přípojně místo - vstup
WL-18	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	portál L	DMX IN2	přípojně místo - vstup
WL-19	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	portál P	DMX IN3	přípojně místo - vstup
WL-20	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	B1.39 rozvodna	RK1	volný konec s konektorem	live post hlediště	DMX IN4	přípojně místo - vstup

WL-21	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	baterie BI	MX2	svorky X2-1 až X2-3	baterie BI	DMX1.81 - DMX1.82	2x přípojně místo
WL-22	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	baterie BII	MX4	svorky X2-1 až X2-3	baterie BII	DMX2.11 - DMX2.12	2x přípojně místo
WL-23	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	baterie BIII	MX6	svorky X2-1 až X2-3	baterie BIII	DMX2.21 - DMX2.22	2x přípojně místo
WL-24	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	baterie BIV	MX8	svorky X2-1 až X2-3	baterie BIV	DMX2.31 - DMX2.32	2x přípojně místo

Rozvody ethernet

WL-101	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	ACN 1	RJ-45
WL-102	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	hlediště 2. osvětlovací lávka	ACN 2	RJ-45
WL-103	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jevištní most	ACN 3	RJ-45
WL-104	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - baterie BI	MX1	RJ-45
WL-105	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - baterie BII	MX3	RJ-45
WL-106	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - baterie BIII	MX5	RJ-45

WL-107	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - baterie BIV	MX7	RJ-45
WL-108	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - portál L	ACN 8	RJ-45
WL-109	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - portál P	ACN 9	RJ-45
WL-110	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	režie	ACN 10	RJ-45
WL-111	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	live post hlediště	ACN 11	RJ-45
WL-112	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	B1.39 rozvodna	RK1	patch panel	jeviště - lávka P	ACN 12	RJ-45

WL-121	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	baterie BI	MX2	RJ-45	baterie BI	ACN 4	RJ-45
WL-122	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	baterie BII	MX4	RJ-45	baterie BII	ACN 5	RJ-45
WL-123	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	baterie BIII	MX6	RJ-45	baterie BIII	ACN 6	RJ-45
WL-124	s/ftp cat.6 LSOH	ACN, ArtNEt	baterie BIV	MX8	RJ-45	baterie BIV	ACN 7	RJ-45

WL-131	s/ftp cat.6 LSOH	diagnostika	B1.39 rozvodna	SJ3	patch panel	režie	ETH1	RJ-45
WL-132	s/ftp cat.6 LSOH	diagnostika	B1.39 rozvodna	SJ3	patch panel	B1.39 rozvodna	SJ1	Le24
WL-133	s/ftp cat.6 LSOH	diagnostika	B1.39 rozvodna	SJ3	patch panel	B1.39 rozvodna	SJ1	SVJ48
WL-134	s/ftp cat.6 LSOH	diagnostika	B1.39 rozvodna	SJ3	patch panel	B1.39 rozvodna	SJ2	Le24
WL-135	s/ftp cat.6 LSOH	diagnostika	B1.39 rozvodna	SJ3	patch panel	B1.39 rozvodna	SJ2	SVJ48

Ostatní slaboproud

WL-201	Prakab PraFlaCom 15x2x0,5	ovládání 24V	B1.39 rozvodna	RSO1		režie	MS1	svorkovnice
WL-202	Prakab PraFlaCom 15x2x0,5	ovládání 24V	B1.39 rozvodna	RSO1		režie	MS1	svorkovnice
WL-203	Prakab PraFlaCom 15x2x0,5	ovládání 24V	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	MS2	

Pracovní osvětlení lávek

WLA-301	CXKH-R-O 4x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	OS1-OS3	3x ovládací tlačítko s kontrolkou
WLA-302	CXKH-R-O 4x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		lávka 5,48m	OS4-OS7	2x ovládací tlačítko s kontrolkou
WLA-303	CXKH-R-O 4x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		lávka 8.85m	OS8-OS9	2x ovládací tlačítko s kontrolkou
WLA-304	CXKH-R-O 4x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		provaziště	OS10-OS11	2x ovládací tlačítko s kontrolkou
WLA-305	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		jeviště	E1	svítidla E1 - 8ks
WLA-306	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		lávka 5,48m	E2	svítidla E2 - 7ks
WLA-307	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		lávka 8.85m	E3	svítidla E3 - 7ks
WLA-308	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení lávek	B1.39 rozvodna	RSO1		provaziště 11,84m	E4	svítidla E4 - 6ks

Scénická videoprojekce

Silnoproud

WLP-01	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		režie	PP0	6x zásuvka
WLP-02	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	4x zásuvka
WLP-03	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	4x zásuvka
WLP-04	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		most jeviště	PP3	4x zásuvka
WLP-05	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		lávka L	PP4	4x zásuvka
WLP-06	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	napájení	B1.39 rozvodna	1.RD1.03		portál L	PP5	4x zásuvka

Slaboproud

WLP-101	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	patch panel
WLP-102	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	patch panel
WLP-103	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	patch panel
WLP-104	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	patch panel
WLP-105	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	patch panel
WLP-106	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	patch panel
WLP-107	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	most jeviště	PP3	patch panel
WLP-108	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	most jeviště	PP3	patch panel
WLP-109	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	most jeviště	PP3	patch panel
WLP-110	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	lávka L	PP4	patch panel
WLP-111	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	lávka L	PP4	patch panel
WLP-112	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	lávka L	PP4	patch panel
WLP-113	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	portál L	PP5	patch panel
WLP-114	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	portál L	PP5	patch panel
WLP-115	s/ftp cat.6 LSOH	data	režie	PP0	patch panel	portál L	PP5	patch panel
WLP-121	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	panel BNC
WLP-122	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	panel BNC
WLP-123	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	panel BNC
WLP-124	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	panel BNC
WLP-125	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	panel BNC
WLP-126	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	panel BNC
WLP-127	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	most jeviště	PP3	panel BNC

WLP-128	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	most jeviště	PP3	panel BNC
WLP-129	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	most jeviště	PP3	panel BNC
WLP-130	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	lávka L	PP4	panel BNC
WLP-131	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	lávka L	PP4	panel BNC
WLP-132	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	lávka L	PP4	panel BNC
WLP-133	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	portál L	PP5	panel BNC
WLP-134	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	portál L	PP5	panel BNC
WLP-135	RG59B/U LSOH	video	režie	PP0	panel BNC	portál L	PP5	panel BNC

Optická kabeláž

WLP-201	J/A-DQ(ZN)H 12G50/125 LSOH	data	režie	PP0	optická vana 12xSC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP1	optická vana 12xSC
WLP-202	J/A-DQ(ZN)H 12G50/125 LSOH	data	režie	PP0	optická vana 12xSC	hlediště 1. osvětlovací lávka	PP2	optická vana 12xSC
WLP-203	J/A-DQ(ZN)H 12G50/125 LSOH	data	režie	PP0	optická vana 12xSC	most jeviště	PP3	optická vana 12xSC
WLP-204	J/A-DQ(ZN)H 12G50/125 LSOH	data	režie	PP0	optická vana 12xSC	lávka L	PP4	optická vana 12xSC
WLP-205	J/A-DQ(ZN)H 12G50/125 LSOH	data	režie	PP0	optická vana 12xSC	portál L	PP5	optická vana 12xSC

- Legenda označení:**
- XS - zásuvka regulovaná
 - XN - zásuvka spínaná
 - X - zásuvka přímá
 - XP - zásuvka pracovní osvětlení
 - RK1 - technologický rack
 - RS - rozvaděč
 - SJ - rozvaděč
 - MX - svorková skříň
 - PP - přípojné místo video