

 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20/1014, 160 00 PRAHA 6	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
ING.V.POSPÍŠIL	

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

±0,000 = 246,580 m n.m. Bpv

						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Ing. Martin Vondrášek	Ing. Ján Eržiak	Ing. Roman Chýle	Ing. Petr Kašpar			
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS12 – DIVADELNÍ TECHNOLOGIE 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16				ČÍSLO ZAKÁZKY	1208853	
				DOKUMENTACE	DPS	
				MĚŘÍTKO	–	
				DATUM	11/2012	
				POČET FORMÁTŮ	14/A4	
OBSAH PŘÍLOHY KABELOVÁ KNIHA				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
					C	03
				KÓD	DKP_DPS_C_PS12_8-16_X01	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Společenský sál

KABEL					POZN.	Z AČATEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QV	1301	40	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Datový projektor RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.15	DP_B0.15
QV	1302	40	4xMM 62/125	Video	Stojan AV technologie - Datový projektor HDMI (MM)	B0.17	RK_B0.17	B0.15	DP_B0.15
QV	1303	40	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Datový projektor RS232	B0.17	RK_B0.17	B0.15	DP_B0.15
QV	1304	40	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Datový projektor LAN	B0.17	RK_B0.17	B0.15	DP_B0.15
QD	1501	40	H125	Video	Stojan AV technologie - PTZ Kamera HDSDI	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PTZ_B0.15
QD	1502	40	Cat6	Data	Stojan AV technologie - PTZ Kamera RS232	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PTZ_B0.15
QA	1101	31	8x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QA	1102	31	2x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QV	1305	31	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QV	1306	31	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QV	1307	31	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QV	1308	31	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QV	1309	31	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1503	31	Cat6	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI (Cat6)	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1504	31	Cat6	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI (Cat6)	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1505	31	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1506	31	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1507	31	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QD	1508	31	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.1
QA	1103	36	8x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1310	36	2x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1311	36	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1312	36	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1313	36	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1314	36	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QV	1315	36	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1509	36	Cat6	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI (Cat6)	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1510	36	Cat6	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI (Cat6)	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1511	36	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1512	36	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1513	36	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QD	1514	36	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.15.2
QA	1104	26	2x4	Audio	Stojan AV technologie - Indukční smyčka	B0.17	RK_B0.17	B0.15	IS_B0.15A
QA	1105	32	2x4	Audio	Stojan AV technologie - Indukční smyčka	B0.17	RK_B0.17	B0.15	IS_B0.15B
QA	1106	12	16x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1316	12	2x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1317	12	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1318	12	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1319	12	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1320	12	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QV	1321	12	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QD	1515	12	HDMI	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QD	1516	12	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QD	1517	12	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QD	1518	12	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QD	1519	12	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.1
QA	1107	18	16x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1322	18	2x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1323	18	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1324	18	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1325	18	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1326	18	H125	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QV	1327	18	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QD	1520	18	HDMI	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QD	1521	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QD	1522	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QD	1523	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QD	1524	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.16	PM_B0.16.2
QA	1108	11	2x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Připojné místo Podlaha	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.16.3
QV	1328	11	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo RGBHV	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.16.3
QD	1525	11	HDMI	Video	Stojan AV technologie - Připojné místo HDMI	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.16.3
QD	1526	11	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.16.3
QD	1527	11	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Připojné místo	B0.17	RK_B0.17	B0.15	PM_B0.16.3
QA	1109	17	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava levá hlavní Audio	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.1
QA	1110	27	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava pravá hlavní Audio	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.2
QA	1111	22	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava levá výkryt Audio	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.3
QP	1701	22	2x0,75	Power	Stojan AV technologie - Reprosoustava levá výkryt Napájení	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.3

KABEL					POZN.	Z A Č Á T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	Z A Ř Í Z.	místnost	Z A Ř Í Z E N Í
QA	1112	24	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava pravá výkryt Audio	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.4
QP	1702	24	2x0,75	Power	Stojan AV technologie - Reprosoustava pravá výkryt Napájení	B0.17	RK_B0.17	B0.16	RP_B0.16.4
QA	1113	28	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava pravý balkon Audio	B0.17	RK_B0.17	B1.19	RP_B1.19
QP	1703	28	2x0,75	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava pravý balkon Napájení	B0.17	RK_B0.17	B1.19	RP_B1.19
QA	1114	26	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava levý balkon Audio	B0.17	RK_B0.17	B1.20	RP_B1.20
QP	1704	26	2x0,75	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava levý balkon Napájení	B0.17	RK_B0.17	B1.20	RP_B1.20
QV	1329	80	4x MM 62/125	Video	Stojan AV technologie - Stojan AV technologie	B0.17	RK_B0.17	B3.08	RK_B3.08.1
QD	1528	80	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Stojan AV technologie	B0.17	RK_B0.17	B3.08	RK_B3.08.1
QD	1529	80	Cat6	Data	Stojan AV technologie - Stojan AV technologie	B0.17	RK_B0.17	B3.08	RK_B3.08.1

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	144	180
2x2x0,22	108	130
8x2x0,22	67	90
16x2x0,22	30	40
2x0,75	100	120
2x4	58	70
H125	428	520
Cat6	824	990
RGBHV	148	180
4x MM 62/125	80	100

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	11	14
1	HDMI	12	15
1	HDMI	18	22

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Hudební klub

KABEL					POZN.	Z AČATEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	Z AŘÍZ.	místnost	Z AŘÍZENÍ
QD	2501	16	Cat6	Data	Ovládací panel - Stojan AV technologie	A1.05	OP_A1.05	A1.02	RK_A1.02
QA	2101	21	2x2x0,22	Audio	Připojné místo - Stojan AV technologie Audio	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QV	2301	21	RGBHV	Video	Připojné místo - Stojan AV technologie RGBHV	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QV	2302	21	Cat6	Video	Připojné místo - Stojan AV technologie HDMI (Cat6)	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QV	2303	21	Cat6	Video	Připojné místo - Stojan AV technologie HDMI (Cat6)	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QD	2502	21	Cat6	Data	Připojné místo - Stojan AV technologie REZERVA	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QD	2503	21	Cat6	Data	Připojné místo - Stojan AV technologie REZERVA	A1.06	PM_A1.06.2	A1.02	RK_A1.02
QA	2102	16	16x2x0,22	Audio	Připojné místo - Připojné místo Audio	A1.06	PM_A1.06.1	A1.06	PM_A1.06.2
QD	2504	16	Cat6	Data	Připojné místo - Připojné místo Data	A1.06	PM_A1.06.1	A1.06	PM_A1.06.2
QD	2505	16	Cat6	Data	Připojné místo - Připojné místo Data	A1.06	PM_A1.06.1	A1.06	PM_A1.06.2
QA	2103	12	2x2x0,22	Audio	Připojné místo - Stojan AV technologie Audio	A1.06	PM_A1.06.1	A1.02	RK_A1.02
QV	2304	12	RGBHV	Video	Připojné místo - Stojan AV technologie RGBHV	A1.06	PM_A1.06.1	A1.02	RK_A1.02
QV	2305	12	HDMI	Video	Připojné místo - Stojan AV technologie HDMI	A1.06	PM_A1.06.1	A1.02	RK_A1.02
QD	2506	12	Cat6	Data	Připojné místo - Stojan AV technologie REZERVA	A1.06	PM_A1.06.1	A1.02	RK_A1.02
QD	2507	12	Cat6	Data	Připojné místo - Stojan AV technologie REZERVA	A1.06	PM_A1.06.1	A1.02	RK_A1.02
QA	2104	12	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Pravá reproduktory Audio	A1.02	RK_A1.02	A1.06	RP_A1.06.1
QA	2105	16	1x2x0,22	Audio	Stojan AV technologie - Levá reproduktory Audio	A1.02	RK_A1.02	A1.06	RP_A1.06.2
QV	2306	18	HDMI	Video	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač HDMI	A1.02	RK_A1.02	A1.06	DIS_A1.06
QD	2508	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač RS232	A1.02	RK_A1.02	A1.06	DIS_A1.06
QD	2509	18	Cat6	Data	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač LAN	A1.02	RK_A1.02	A1.06	DIS_A1.06
QA	2106	26	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Repro 100V	A1.02	RK_A1.02	A1.18	RP_A1.18.1
QA	2107	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.1	A1.18	RP_A1.18.5
QA	2108	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.5	A1.18	RP_A1.18.9
QA	2109	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.1	A1.18	RP_A1.18.2
QA	2110	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.2	A1.18	RP_A1.18.6
QA	2111	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.2	A1.18	RP_A1.18.3
QA	2112	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.3	A1.18	RP_A1.18.7
QA	2113	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.3	A1.18	RP_A1.18.4
QA	2114	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Repro 100V - Repro 100V	A1.18	RP_A1.18.4	A1.18	RP_A1.18.8
QV	2307	45	RGBHV	Video	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač RGBHV	A1.02	RK_A1.02	A1.18	DIS_A1.18
QV	2308	45	Cat6	Video	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač HDMI (Cat6)	A1.02	RK_A1.02	A1.18	DIS_A1.18
QV	2309	45	Cat6	Video	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač HDMI (Cat6)	A1.02	RK_A1.02	A1.18	DIS_A1.18
QD	2510	45	Cat6	Data	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač RS232	A1.02	RK_A1.02	A1.18	DIS_A1.18
QD	2511	45	Cat6	Data	Stojan AV technologie - LCD zobrazovač LAN	A1.02	RK_A1.02	A1.18	DIS_A1.18

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	28	40
2x2x0,22	33	40
16x2x0,22	16	20
Cat6	372	450
RGBHV	78	100
1-CXKH-R 2x1,5	91	110

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	12	15
1	HDMI	18	22

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Kulturní centrum

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QA	3101	18	8x2x0,22	Audio	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1
QD	3501	18	Cat6	Data	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1
QD	3502	18	Cat6	Data	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1
QA	3102	28	8x2x0,22	Audio	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.2
QD	3503	28	Cat6	Data	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.2
QD	3504	28	Cat6	Data	Přípojně místo Live post - Přípojně místo jeviště	C1.15	PM_C1.15	C1.16	PM_C1.16.2
QA	3103	7	2x2x0,22	Audio	Přípojně místo Jevišťe - Stojan AV techniky	C1.15	PM_C1.16.1	C0.14	RK_C0.14
QA	3104	7	1x2x0,22	Audio	Reprosoustava - Stojan AV techniky	C1.15	RP_C1.15.1	C0.14	RK_C0.14
QA	3105	17	1x2x0,22	Audio	Reprosoustava - Stojan AV techniky	C1.15	RP_C1.15.2	C0.14	RK_C0.14
QA	3106	4	2x4	Audio	Indukční smyčka - Stojan AV techniky	C1.15	IS_C1.15	C0.14	RK_C0.14
QV	3301	25	RGBHV	Video	Projektor - Přípojně místo Live post RGBHV	C1.15	DP_C1.15	C1.15	PM_C1.15
QV	3302	13	RGBHV	Video	Projektor - Přípojně místo Jevišťe RGBHV	C1.15	DP_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1
QV	3303	13	HDMI	Video	Projektor - Přípojně místo Jevišťe HDMI	C1.15	DP_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1
QD	3505	13	Cat6	Data	Projektor zaloha	C1.15	DP_C1.15	C1.16	PM_C1.16.1

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	24	30
2x2x0,22	7	10
8x2x0,22	46	60
2x4	4	10
Cat6	105	130
RGBHV	38	50

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	13	16

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
 Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
 PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
 Zasedací místnost A2.14

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QA	4101	8	2x2x0,22	Audio	Přípojně místo - LCD zobrazovač Audio	A2.14	PM_A2.14.1	A2.14	DIS_A2.14
QV	4301	8	RGBHV	Video	Přípojně místo - LCD zobrazovač RGBHV	A2.14	PM_A2.14.1	A2.14	DIS_A2.14
QV	4302	8	HDMI	Video	Přípojně místo - LCD zobrazovač HDMI	A2.14	PM_A2.14.1	A2.14	DIS_A2.14
QA	4102	8	2x2x0,22	Audio	Přípojně místo - LCD zobrazovač Audio	A2.14	PM_A2.14.2	A2.14	DIS_A2.14
QV	4303	8	RGBHV	Video	Přípojně místo - LCD zobrazovač RGBHV	A2.14	PM_A2.14.2	A2.14	DIS_A2.14
QV	4304	8	HDMI	Video	Přípojně místo - LCD zobrazovač HDMI	A2.14	PM_A2.14.2	A2.14	DIS_A2.14

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
2x2x0,22	16	20
RGBHV	16	20

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
2	HDMI	8	10

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Učebna C2.03

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QV	5301	15	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Projektor RGBHV	C2.03	RK_C2.03	C2.03	DP_C2.03
QV	5302	15	HDMI	Video	Stojan AV techniky - Projektor HDMI	C2.03	RK_C2.03	C2.03	DP_C2.03
QV	5303	15	Cat6	Video	Stojan AV techniky - Projektor Video	C2.03	RK_C2.03	C2.03	DP_C2.03
QD	5501	15	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Projektor Data	C2.03	RK_C2.03	C2.03	DP_C2.03
QA	5101	3	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	C2.03	RK_C2.03	C2.03	PM_C2.03
QV	5304	3	HDMI	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo HDMI	C2.03	RK_C2.03	C2.03	PM_C2.03
QV	5305	3	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo RGBHV	C2.03	RK_C2.03	C2.03	PM_C2.03
QA	5102	10	2x1,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.03	RK_C2.03	C2.03	RP_C2.03.1
QA	5103	6	2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	C2.03	RP_C2.03.1	C2.03	RP_C2.03.2
QD	5502	9	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Motorické plátno	C2.03	RK_C2.03	C2.03	PL_C2.03

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	3	10
2x1,5	16	20
Cat6	39	50
RGBHV	18	30

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	3	4
1	HDMI	15	18

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
 Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
 PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
 Učebna C2.04

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QV	6301	16	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Interaktivní tabule RGBHV	C2.04	RK_C2.04	C2.04	IT_C2.04
QV	6302	16	HDMI	Video	Stojan AV techniky - Interaktivní tabule HDMI	C2.04	RK_C2.04	C2.04	IT_C2.04
QV	6303	16	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Interaktivní tabule Data	C2.04	RK_C2.04	C2.04	IT_C2.04
QD	6501	16	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Interaktivní tabule Data	C2.04	RK_C2.04	C2.04	IT_C2.04
QA	6101	3	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	C2.04	RK_C2.04	C2.04	PM_C2.04
QV	6304	3	HDMI	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo HDMI	C2.04	RK_C2.04	C2.04	PM_C2.04
QV	6305	3	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo RGBHV	C2.04	RK_C2.04	C2.04	PM_C2.04
QA	6102	10	2x1,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.04	RK_C2.04	C2.04	RP_C2.04.1
QA	6103	6	2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	C2.04	RP_C2.04.1	C2.04	RP_C2.04.2
QA	6104	10	2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	C2.04	RP_C2.04.2	C2.04	RP_C2.04.3

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	3	10
2x1,5	26	40
Cat6	32	40
RGBHV	19	30

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	3	4
1	HDMI	16	20

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
 Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
 PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
 Taneční sál

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QA	7101	15	2x2,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.12	RK_C2.12	C2.12	RP_C2.12.1
QA	7102	11	2x2,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.12	RK_C2.12	C2.12	RP_C2.12.2
QA	7103	17	2x2,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.12	RK_C2.12	C2.12	RP_C2.12.3
QA	7104	19	2x2,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	C2.12	RK_C2.12	C2.12	RP_C2.12.4
QV	7301	19	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Projektor RGBHV	C2.12	RK_C2.12	C2.12	DP_C2.12
QV	7302	19	HDMI	Video	Stojan AV techniky - Projektor HDMI	C2.12	RK_C2.12	C2.12	DP_C2.12
QD	7501	19	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Projektor Data	C2.12	RK_C2.12	C2.12	DP_C2.12
QP	7701	13	1-CXKH-R 4x1,5	Power	Stojan AV techniky - Motorické projekční plátno	C2.12	RK_C2.12	C2.12	PL_C2.12

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
2x2,5	62	80
Cat6	19	30
RGBHV	19	30
1-CXKH-R 4x1,5	13	20

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	19	23

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Přednáškový sál

KABEL					POZN.	Z A Č A T E K		K O N E C	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QV	8301	23	RGBHV	Video	Stojan AV techniky - Projektor RGBHV	B3.03	RK_B3.03	B3.03	DP_B3.03
QV	8302	23	Cat6	Video	Stojan AV techniky - Projektor HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	DP_B3.03
QV	8303	23	Cat6	Video	Stojan AV techniky - Projektor HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	DP_B3.03
QD	8501	23	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Projektor LAN	B3.03	RK_B3.03	B3.03	DP_B3.03
QD	8502	23	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Projektor Zaloha	B3.03	RK_B3.03	B3.03	DP_B3.03
QA	8101	14	2x1,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	B3.03	RK_B3.03	B3.03	RP_B3.03.1
QA	8102	16	2x1,5	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava	B3.03	RK_B3.03	B3.03	RP_B3.03.2
QV	8304	23	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera DVI/HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.1
QV	8305	23	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera DVI/HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.1
QV	8306	23	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera Rezerva	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.1
QP	8701	23	2x0,75	Power	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.1
QV	8307	13	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera DVI/HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.2
QV	8308	13	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera DVI/HDMI (Cat6)	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.2
QV	8309	13	Cat6	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera Rezerva	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.2
QP	8702	13	2x0,75	Power	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PTZ_B3.03.2
QD	8503	14	1-CXKH-R 4x1,5	Data	Stojan AV techniky - Motorické plátno	B3.03	RK_B3.03	B3.03	PL_B3.03.1
QA	8103	6	1x2x0,22	Audio	Přípojné místo - Stojan AV techniky Audio	B3.03	PM_B3.03.1	B3.03	RK_B3.03
QA	8104	6	1x2x0,22	Audio	Přípojné místo - Stojan AV techniky Mic	B3.03	PM_B3.03.1	B3.03	RK_B3.03
QA	8105	6	1x2x0,22	Audio	Přípojné místo - Stojan AV techniky Mic	B3.03	PM_B3.03.1	B3.03	RK_B3.03
QV	8310	6	RGBHV	Video	Přípojné místo - Stojan AV techniky	B3.03	PM_B3.03.1	B3.03	RK_B3.03
QV	8311	6	HDMI	Video	Přípojné místo - Stojan AV techniky	B3.03	PM_B3.03.1	B3.03	RK_B3.03
QA	8106	4	2x4	Audio	Indukční smyčka - Stojan AV techniky	B3.03	IS_B3.03	B3.03	RK_B3.03

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	18	30
2x0,75	36	50
2x1,5	30	40
2x4	4	10
Cat6	200	240
RGBHV	29	40
1-CXKH-R 4x1,5	14	20

Počet ks	Typ	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1	HDMI	6	8

Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Provozní soubor: PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
PS12.8, PS12.9, PS12.10, PS12.11, PS12.12, PS12.13, PS12.14, PS12.15, PS12.16
Divadelní sál

KABEL					POZN.	ZAČÁTEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZARÍZ.	místnost	ZARÍZENÍ
QA	9101	53	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustavy Chodba	B3.08	RK_B3.08.1	B1.27	RP_B1.27.1
QA	9102	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Chodba - Reprosoustava Chodba	B1.27	RP_B1.27.1	B1.27	RP_B1.27.2
QA	9103	8	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Chodba - Reprosoustava Chodba	B1.27	RP_B1.27.2	B1.27	RP_B1.27.3
QA	9104	9	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Chodba - Reprosoustava Chodba	B1.27	RP_B1.27.3	B1.27	RP_B1.27.4
QA	9105	9	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Chodba - Reprosoustava Chodba	B1.27	RP_B1.27.4	B1.27	RP_B1.27.5
QA	9106	9	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Chodba - Reprosoustava Chodba	B1.27	RP_B1.27.5	B1.27	RP_B1.27.6
QA	9107	69	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava Šatny	B3.08	RK_B3.08.1	B1.33	RP_B1.33
QA	9108	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Šatny - Reprosoustava Šatny	B1.33	RP_B1.33	B1.34	RP_B1.34
QA	9109	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Šatny - Reprosoustava Šatny	B1.34	RP_B1.34	B1.35	RP_B1.35
QA	9110	14	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava Šatny - Reprosoustava Šatny	B1.35	RP_B1.35	B1.36	RP_B1.36
QA	9111	48	16x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QV	9301	48	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QV	9302	48	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QV	9303	48	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QV	9304	48	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9501	48	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9502	48	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9503	48	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9504	48	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9505	48	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QD	9506	48	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.1
QA	9112	57	16x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QV	9305	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QV	9306	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QV	9307	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QV	9308	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9507	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9508	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9509	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9510	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9511	57	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QD	9512	57	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B1.24	PM_B1.24.2
QA	9113	41	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava	B3.08	RK_B3.08.1	B2.08	RP_B2.08.1
QA	9114	30	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.08	RP_B2.08.1	B2.08	RP_B2.08.2
QA	9115	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.08	RP_B2.08.2	B2.07	RP_B2.07
QA	9116	6	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.07	RP_B2.07	B2.06.1	RP_B2.06.1
QA	9117	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.07	RP_B2.07	B2.05	RP_B2.05
QA	9118	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.05	RP_B2.05	B2.06	RP_B2.06
QA	9119	53	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustava	B3.08	RK_B3.08.1	B2.02	RP_B2.02
QA	9120	16	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.02	RP_B2.02	B2.10	RP_B2.10.2
QA	9121	30	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.10	RP_B2.10.2	B2.10	RP_B2.10.1
QA	9122	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.10	RP_B2.10.2	B2.11	RP_B2.11
QA	9123	8	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.11	RP_B2.11	B2.13	RP_B2.13
QA	9124	6	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.13	RP_B2.13	B2.14.1	RP_B2.14.1
QA	9125	7	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustava - Reprosoustava	B2.14.1	RP_B2.14.1	B2.14	RP_B2.14
QA	9126	38	8x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QA	9127	38	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QA	9128	38	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QA	9129	38	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QV	9309	38	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9513	38	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9514	38	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9515	38	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9516	38	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9517	38	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QD	9518	38	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	PM_B2.16
QA	9130	48	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava levá hlavní Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.17	RP_B2.17.1
QD	9519	48	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava levá hlavní Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.17	RP_B2.17.1
QA	9131	58	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava pravá hlavní Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.17	RP_B2.17.2
QD	9520	58	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava pravá hlavní Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.17	RP_B2.17.2
QV	9310	43	H125	Video	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.17	PTZ_B2.17
QD	9521	43	Cat6	Data	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.17	PTZ_B2.17
QP	9701	43	2x0,75	Power	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.17	PTZ_B2.17
QA	9132	46	16x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1

KABEL					POZN.	ZAČATEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZARİZ.	místnost	ZARİZENÍ
QV	9311	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QV	9312	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QV	9313	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QV	9314	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9522	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9523	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9524	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9525	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9526	46	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QD	9527	46	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.1
QA	9133	53	16x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QV	9315	53	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QV	9316	53	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QV	9317	53	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QV	9318	53	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9528	53	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9529	53	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9530	53	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9531	53	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9532	53	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QD	9533	53	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.2
QA	9134	46	8x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QV	9319	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QV	9320	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QV	9321	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QV	9322	46	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9534	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9535	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9536	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9537	46	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9538	46	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QD	9539	46	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.3
QA	9135	59	8x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QV	9323	59	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QV	9324	59	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QV	9325	59	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QV	9326	59	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9540	59	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9541	59	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9542	59	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9543	59	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9544	59	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QD	9545	59	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.4
QA	9136	54	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava pravá zadní Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.1
QD	9546	54	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava pravá zadní Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.1
QA	9137	57	8x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QV	9327	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QV	9328	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QV	9329	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QV	9330	57	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9547	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9548	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9549	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9550	57	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9551	57	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QD	9552	57	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.5
QA	9138	60	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava levá zadní Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.2
QD	9553	60	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava levá zadní Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.2
QA	9139	63	8x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QV	9331	63	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QV	9332	63	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QV	9333	63	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QV	9334	63	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Video/Madi	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QD	9554	63	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QD	9555	63	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QD	9556	63	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QD	9557	63	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QD	9558	63	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6

KABEL					POZN.	ZAČATEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	místnost	ZAŘÍZENÍ
QD	9559	63	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.6
QA	9140	45	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava odposlech levý Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.3
QD	9560	45	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava odposlech levý Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.3
QA	9141	58	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava odposlech pravý Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.4
QD	9561	58	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava odposlech pravý Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.4
QA	9142	40	4x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.7
QD	9562	40	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.7
QD	9563	40	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.7
QA	9143	54	4x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.8
QD	9564	54	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.8
QD	9565	54	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Interkom	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.8
QA	9144	41	4x4x0,18	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QV	9335	41	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QV	9336	41	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QD	9566	41	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QD	9567	41	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QD	9568	41	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.9
QA	9145	43	4x4x0,18	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QV	9337	43	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QV	9338	43	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QD	9569	43	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QD	9570	43	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QD	9571	43	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.10
QA	9146	54	4x4x0,18	Audio	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QV	9339	54	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QV	9340	54	H125	Video	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QD	9572	54	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QD	9573	54	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QD	9574	54	4x MM 62/125	Data	Stojan AV techniky - Připojné místo Lávka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	PM_B2.18.11
QD	9575	44	Ga27flex	Data	Stojan AV techniky - Anténa bezdrátových mikrofónů	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	AN_B2.18.1
QD	9576	48	Ga27flex	Data	Stojan AV techniky - Anténa bezdrátových mikrofónů	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	AN_B2.18.2
QV	9341	42	H125	Video	Stojan AV techniky - Náhledový displej Video	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	DIS_B2.18.1
QD	9577	42	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Náhledový displej Data	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	DIS_B2.18.1
QA	9147	43	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava kontraportál levá Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.5
QD	9578	43	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava kontraportál levá Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.5
QA	9148	53	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava kontraportál pravá Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.6
QD	9579	53	Cat6	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava kontraportál pravá Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.18	RP_B2.18.6
QV	9342	53	H125	Video	Stojan AV techniky - PTZ kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	PTZ_B2.18
QD	9580	53	Cat6	Data	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	PTZ_B2.18
QP	9702	53	2x0,75	Power	Stojan AV techniky - PTZ kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	PTZ_B2.18
QV	9343	54	H125	Video	Stojan AV techniky - Náhledový displej Video	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	DIS_B2.18.2
QD	9581	54	Cat6	Data	Stojan AV techniky - Náhledový displej Data	B3.08	RK_B3.08.2	B2.18	DIS_B2.18.2
QA	9149	27	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.1
QD	9582	27	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.1
QA	9150	23	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.2
QD	9583	23	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.2
QA	9151	19	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.3
QD	9584	19	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.3
QA	9152	32	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.12
QD	9585	32	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.12
QA	9153	28	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.11
QD	9586	28	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.11
QA	9154	24	1x2x0,22	Audio	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Audio	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.10
QD	9587	24	Cat6	Power	Stojan AV techniky - Reprosoustava Surround Data	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	RP_B2.16.10
QA	9155	32	2x4	Audio	Stojan AV techniky - Indukční smyčka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	IS_B2.16.1
QA	9156	24	2x4	Audio	Stojan AV techniky - Indukční smyčka	B3.08	RK_B3.08.1	B2.16	IS_B2.16.2
QV	9344	24	H125	Video	Stojan AV techniky - PTZ kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.16	PTZ_B2.16
QD	9588	24	Cat6	Data	Stojan AV techniky - PTZ Kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.16	PTZ_B2.16
QP	9703	24	2x0,75	Power	Stojan AV techniky - PTZ kamera	B3.08	RK_B3.08.2	B2.16	PTZ_B2.16
QA	9157	48	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustavy Šatny	B3.08	RK_B3.08.1	B2.27	RP_B2.27
QA	9158	9	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.27	RP_B2.27	B2.28	RP_B2.28
QA	9159	14	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.28	RP_B2.28	B2.30	RP_B2.30
QA	9160	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.30	RP_B2.30	B2.31	RP_B2.31
QA	9161	14	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.31	RP_B2.31	B2.32	RP_B2.32
QA	9162	14	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.32	RP_B2.32	B2.33	RP_B2.33
QA	9163	12	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Šatny - Reprosoustavy Šatny	B2.33	RP_B2.33	B2.34	RP_B2.34
QA	9164	48	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Stojan AV technologie - Reprosoustavy Chodba	B3.08	RK_B3.08.1	B2.26	RP_B2.26.1
QA	9165	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Chodba - Reprosoustavy Chodba	B2.26	RP_B2.26.1	B2.26	RP_B2.26.2

KABEL					POZN.	ZAČÁTEK		KONEC	
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZARÍZ.	místnost	ZARÍZENÍ
QA	9166	8	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Chodba - Reprosoustavy Chodba	B2.26	RP_B2.26.2	B2.26	RP_B2.26.3
QA	9167	11	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Chodba - Reprosoustavy Chodba	B2.26	RP_B2.26.3	B2.26	RP_B2.26.4
QA	9168	10	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Chodba - Reprosoustavy Chodba	B2.26	RP_B2.26.4	B2.26	RP_B2.26.5
QA	9169	9	1-CXKH-R 2x1,5	Audio	Reprosoustavy Chodba - Reprosoustavy Chodba	B2.26	RP_B2.26.5	B2.26	RP_B2.26.6

Rekapitulace	Délka [m]	Délka s rezervou 20% [m]
1x2x0,22	572	690
8x2x0,22	263	320
16x2x0,22	204	250
4x4x0,18	138	170
2x0,75	120	150
2x4	56	70
H125	2360	2840
Cat6	3120	3750
4x MM 62/125	1072	1290
GA27flex	92	120
1-CXKH-R 2x1,5	662	800